

# Černobílá multifunkční tiskárna formátu A4 Phaser® 3100MFP

## Kancelářská produktivita na dosah

Tiskárna Phaser 3100MFP nabitá užitečnými funkcemi a za příjemnou cenu přináší výkonný laserový tisk, kopírování, skenování a faxování skutečně na dosah. Je ideální až pro pět uživatelů.



### Tiskárna s více funkcemi za méně peněz

- Rychlost tisku a kopírování až 20 str./min – spolu s rychlým výstupem první stránky – zvládne vaše pracovní tempo.
- Přímé černobílé i barevné skenování do počítače pro snadný přístup a organizování souborů.
- Výkonný software pro rozpoznávání znaků převádí papírové kopie na upravitelné elektronické dokumenty.
- Špičkové funkce kopírování a tisku, jako je kopírování identifikačních průkazů a funkce N-up (tisk více stran na list), zjednodušují pracovní postupy.
- Volitelné funkce, včetně bezdrátového připojení a funkce přenosu hlasu po internetu, flexibilitu ještě zvyšují.
- Režim úspory toneru (ECO) a soulad s normou Energy Star přinášejí prospěch životnímu prostředí.

### Naprosto jednoduchá obsluha

- Snadné nastavení i obsluha a navíc čelní panel, který zpřístupňuje funkce a vlastnosti dostupné na zařízení pomocí stisknutí jediného tlačítka.
- Konfigurace s faxem má plnohodnotnou klávesnici pro snadné zadávání textu.
- Přímý tisk a skenování prostřednictvím rozhraní USB vám umožňují ukládat přímo na jakoukoli paměťovou jednotku s rozhraním USB nebo z ní tisknout – nepotřebujete počítač.
- Intuitivní, obousměrný tiskový ovladač poskytuje užitečné informace o stavu zařízení.
- Vynikající kvalita, spolehlivost a výkonnost, podpořené standardní dvouletou zárukou se servisem v místě instalace.

### To právě pro vás

- Tisk, kopírování, skenování a faxování. Více důležitých kancelářských činností v jediném zařízení, šetřícím prostor.
- Konfigurace automatického podavače dokumentů umožňuje rychlé skenování, kopírování a faxování vícestránkových úloh.

Tiskárna/kopírka/skener/fax

A4

20 str./min

Š x H x V:  
447 x 386 x 412 mm



Phaser 3100MFP/S

# Phaser® 3100MFP

## Černobílá multifunkční tiskárna formátu A4



	Phaser 3100MFP/S	Phaser 3100MFP/X
<b>Rychlost</b>	20 str./min	
<b>Pracovní cyklus</b>	Až 10 000 stran/měsíc	
<b>Manipulace s médii</b> Vstup médií Standardně	<b>Dokumentové sklo</b>	<b>Automatický dokumentový podavač (ADF):</b> 50 listů; uživatelské formáty: 142 x 147 mm až 216 x 356 mm
Výstup médií	<b>Hlavní zásobník:</b> 250 listů; formáty: A4, A5 <b>Manuální podavač:</b> 1 list; formáty: A6 – A4	
<b>Kopírování</b> Vytisknutí první stránky	8,5 sekundy	
Rozlišení (max.)	Až 600 x 600 dpi	
Funkce kopírování	Kopírování ID dokladů, plakáty, režim úspory toneru (ECO Mode), zmenšení/zvětšení, manuální oboustranné kopírování, klonování, automatické přizpůsobení formátu	Kopírování ID dokladů, plakáty, režim úspory toneru (ECO Mode), zmenšení/zvětšení, manuální oboustranné kopírování, klonování, automatické přizpůsobení formátu, kompletování, tisk více stran na jeden list
<b>Tisk</b> Vytisknutí první stránky	13 sekund	
Rozlišení (max.)	Až 600 x 600 dpi	
Paměť	32 MB	
Připojení	USB 2.0, bezdrátové (volitelně)	
PDL	GDI	
Funkce tisku	Vodoznaky, tisk více stran na jeden list, funkce Overlay	Vodoznaky, tisk více stran na jeden list, funkce Overlay, kalendář
<b>Skenování</b> Cíle skenování	Skenování do počítače, skenování do USB paměťového zařízení, skenování do TWAIN/WIA aplikací	
Funkce skenování	Rozlišení až 4800 x 4800 dpi prokládaně, 600 x 600 dpi (optických), barevné skenování, program Nuance® PaperPort® SE 11.0	Rozlišení až 4800 x 4800 dpi prokládaně, 600 x 600 dpi (optických), barevné skenování, program Nuance® PaperPort® SE 11.0, ABBY FineReader™
<b>Fax</b>	Ne	Integrovaný fax (33.6 Kb/s s kompresí M/MR/MMR/JBIG), PC Fax
Funkce faxu	Ne	Zabezpečený příjem faxu, až 250 čísel v adresáři/32 seznamů, 31 mailboxů, vyvolání faxu, automatická opakovaná volba, reporty s potvrzením, příjem faxu do paměti, odložení faxu, záznamník s faxem, přesměrování faxu, přijímání faxu do USB paměťového zařízení, odesílání SMS zpráv
<b>Záruka</b>	2 roky v servisním středisku	

### Správa zařízení

Software Xerox Companion Suite

### Tiskové ovladače

Windows® 2000/XP (32/64bitové) / Vista / 2003 Server; (32/64bitové); Mac 10.3 – 10.5; Linux Red Hat 8 – 9, Debian, Fedora, Ubuntu, Suse 9.2 a vyšší

### Manipulace s médii

Hlavní zásobník: 60 – 105 g/m<sup>2</sup>  
Manuální zásobník: 52 – 162 g/m<sup>2</sup>  
ADF: 60 – 90 g/m<sup>2</sup>

Druhy médií: běžný papír, obálky, průhledné fólie

### Provozní prostředí

Teplota: 10 až 32 °C  
Relativní vlhkost: 15 až 80 %  
Hladina akustického tlaku: pohotovostní režim: < 30 dB(A), zahřívání: < 40 dB(A), kopírování: < 63 dB(A), tisk: < 53 dB(A)

### Napájení

Napětí: 220 – 240 VAC, 50/60 Hz  
Spotřeba: 340 W  
Úsporný režim: méně než 12 W  
Doba zahřívání (z úsporného režimu): max. 21 sekund  
Plní normu ENERGY STAR®

### Rozměry produktu (ŠxHxV)

3100MFP/S: 447 mm x 386 mm x 344 mm  
Hmotnost: 11,6 kg  
3100MFP/X: 447 mm x 386 mm x 412 mm  
Hmotnost: 13 kg

### Osvědčení

FCC Část 15, Třída B, uvedeno dle UL Cred 7 60950-1/CSA 60950-1-03, označení CE platné dle směrnic 2006/95/ES, 2004/108/ES a 1999/5/ES

### Co je součástí dodávky

- Phaser 3100MFP
- Tisková kazeta (1 500 stran<sup>1</sup>)
- Disk CD se softwarem a dokumentací, stručná instalační příručka, brožurka se záručními podmínkami, registrační karta
- Instalační disk CD se skenovací softwarem ABBYY FineReader™
- USB kabel
- Telefonní kabel (u konfigurace s faxem)
- Napájecí kabel



Zařízení Phaser 3100MFP/X má plnohodnotnou klávesnici

### Spotřební materiál

Velkokapacitní tisková kazeta: 4 000 stran<sup>1</sup> 106R01379  
Tisková kazeta se standardní kapacitou: 2 200 stran<sup>1</sup> 106R01378

### Volitelné příslušenství

Bezdrátový telefon DECT 097N01694  
Adaptér Voice over IP (VOIP) viz [www.xerox.cz](http://www.xerox.cz)  
USB bezdrátový síťový adaptér 097N01683

<sup>1</sup> Průměrné standardní stránky. Deklarovaná výtěžnost v souladu s normou ISO/IEC 19752. Výtěžnost se liší v závislosti na obsahu, pokrytí plochy a režimu tisku.

